

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»

660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 24А  
тел. 267-42-32, 245-59-98, E-mail: cpskras@gmail.com

СОГЛАСОВАНО  
Председатель профкома

Субботин И.Н. Субботина  
«10 » октября 2019



Директор

Д.Г. Давыдов  
«10 » октября 2019

Приказ от «10 » 10 2019  
№ 01-04-192/1

**ИНСТРУКЦИЯ  
№ 06-12-06/ОТ  
по охране труда  
для рабочего комплексного обслуживания здания  
МБОУ ДО ЦПС**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 (в редакции от 26.07.2019) № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей от 2003 (в редакции от 13.09.2018), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок от 2013 и обязательна к применению на объектах муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения» (далее — МБОУ ДО ЦПС), расположенных по адресам: ул. Устиновича, 24А; ул. Устиновича, 24А, строение, 2, пр. Металлургов, 14Б, для рабочих комплексного обслуживания зданий.

1.2. К работе рабочим комплексного обслуживания здания (далее - РКОЗ) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие при поступлении на работу:

1.2.1. Предварительный медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.2. Водный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда.

1.2.3. Водный и первичный на рабочем месте инструктажи по пожарной безопасности.

1.2.4. Инструктаж по электробезопасности.

1.3. РКОЗ должен знать:

1.3.1. Свои должностные обязанности.

1.3.2. Инструкции по охране труда, электро- и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также инструкцию при эксплуатации переносного электроинструмента.

1.4. При выполнении работ РКОЗ должен быть обеспечен и использовать следующую спецодежду и спецобувь, а также средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ): костюм х/б, сапоги резиновые, перчатки с полимерным покрытием, респиратор, очки защитные. Для наружных работ в зимний период — костюм на утепляющей прокладке.

1.5. РКОЗ должен:

1.5.1. Выполнять работу, которая входит в его прямые обязанности.

1.5.2. Приступить к выполнению работ на участках с повышенной опасностью только после прохождения целевого инструктажа с записью в соответствующем журнале.

1.5.3. Пользоваться во время выполнения работ выданной ему по действующим нормам спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (далее — СИЗ), а также моющими и обеззараживающими средствами.

1.5.4. Применять в процессе работы средства малой механизации по назначению, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

1.5.5. Знать место расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.5.6. Знать место нахождения медицинской аптечки. При получении травмы (травм) немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

1.6. При выполнении работ на РКОЗ могут воздействовать опасные и вредные факторы:

1.6.1. Подвижные части оборудования.

1.6.2. Острые кромки и шероховатость на поверхностях отделочных материалов и конструкций.

1.6.3. Острые кромки и неровности поверхностей инвентаря и инструмента.

1.6.4. Отлетающие осколки материалов, пыль, а также вибрация от работы переносного электроинструмента.

1.6.5. Лежащие под напряжением оборванные провода.

1.7. В случае невыполнения настоящей инструкции РКОЗ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы РКОЗ должен:

2.1.1. Надеть необходимую спецодежду, при необходимости, спецобувь, головной убор, проверить СИЗ. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах острые и бьющиеся предметы.

2.2. После получения задания на выполнение работ РКОЗ обязан:

2.2.1. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

2.2.2. Подобрать оборудование, инструмент и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие.

2.2.3. Проверить устойчивость ранее установленных конструкций.

2.3. РКОЗ не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

2.3.1. Неисправность технологической оснастки, приспособлений и инструмента.

2.3.2. Отсутствие ограждения рабочего места на высоте 1,3 м и более, а также специальных трапов в случае выполнения задания на крыше с уклоном более 20° и с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работника.

2.3.3. Недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему.

2.3.4. Потери устойчивости ранее установленных конструкций. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами,

а при невозможности сделать это самостоятельно РКОЗ обязан сообщить о них своему непосредственному руководителю.

### **3.Требования охраны труда во время работы**

3.1.Для подхода на рабочее место РКОЗ должен использовать оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стремянки, переходные мостики).

3.2.При выполнении работ на лесах или подмостях, а также перекрытиях, покрытиях следует располагать инструмент и материалы вблизи границы перепада по высоте. В случае длительного перерыва в работе РКОЗ должен принять меры для предупреждения их падения. Работы по изготовлению недостающих деталей (рубка, распиливание) в указанных метах не допускаются.

3.3.При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей следует заглублять в древесину.

3.4.Обшивку перегородок, установку столярных изделий, столярную отделку внутренних поверхностей стен, лестничных клеток, тамбуров следует выполнять с монтажных столиков. Использовать для этих целей приставные лестницы не допускается.

3.5.РКОЗ, работающий с ручным электроинструментом должен иметь I группу по электробезопасности и II группу при работе с ручным электроинструментом класса 1 в помещении с повышенной опасностью.

3.6.Во время работы с применением ручного электроинструмента РКОЗ запрещается:

3.6.1.Натягивать и перегибать шланги и кабели.

3.6.2.Передавать переносной электроинструмент другому лицу.

3.6.3.Производить работы с приставных лестниц.

3.6.4.Производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных изделий, покрытий, а также других материалов не предназначенных для работ с данным инструментом.

3.6.5.Оставлять без надзора работающий или подключенный в сеть электроинструмент.

### **4.Требования охраны труда и безопасности в аварийных ситуациях**

4.1.При возникновении аварийной ситуации и ситуации, которая может привести к аварии или несчастным случаям, необходимо:

4.1.1.Немедленно прекратить работу и известить своего непосредственного руководителя.

4.1.2.Оперативно принять меры по устранению причин аварии или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.2.В случае невозможности устраниить аварийную ситуацию собственными силами РКОЗ обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

4.3.При несчастных случаях:

4.3.1.Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставить его в ближайшее медицинское учреждение.

4.3.2.Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.3.3.Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать (фото, видео) сложившуюся обстановку.

4.4.При обнаружении пожара на участке выполнения работ сообщить на пульт пожарной охраны по тел. 101, назвав точный адрес объекта, что и где горит, свои личные данные. Поставить в известность администрацию МБОУ ДО ЦПС.

## **5.Требования охраны труда по окончании работы**

5.1.По окончании работы РКОЗ обязан убрать в отведенное место:

5.1.1.Используемый в работе переносной электроинструмент и удлинители.

5.1.2.Используемый в работе механический инструмент и материалы.

5.1.3.Спецодежду, спецобувь, СИЗ.

5.2.Обо всех неполадках, обнаруженных в работе электроинструмента, а также обнаруженных дефектах механического инструмента (сколы, поломки, выход из строя) сообщить своему непосредственному руководителю.

5.3.Привести себя в порядок.

Заместитель директора

И.Н. Головчанский