

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»
660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 24А
тел. 267-42-32, 245-59-98, E-mail: cpskras@gmail.com

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома

Субботин И.Н. Субботина
«10» октября 2019

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Д. Г. Давыдов
2019

Приказ от «10» 2019
№ 01-01-192/1

ИНСТРУКЦИЯ
№ 06-12-34/ОТ
по охране труда при работе с осветительной аппаратурой
в процессе производства видеопродукции

1.Общие положения

1.1.Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 (в редакции от 26.07.2019) № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей от 2003 (в редакции от 13.09.2018), Правил противопожарного режима от 25.04.2012 (в редакции от 09.01.2019) для педагогов дополнительного образования и обучающихся структурного подразделения «Цифра» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения» (далее — МБОУ ДО ЦПС) и обязательна к применению при выполнении видеосъемочных работ.

1.2.К работе в качестве педагога дополнительного образования допускаются лица, имеющие соответствующее образование, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие:

1.2.1.Водный (повторный) и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.

1.2.2.Инструктаж по электробезопасности с присвоением I группы.

1.2.3.Обучение методам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.

1.3.В качестве обучающихся по программам дополнительного образования структурного подразделения «Цифра» допускаются лица не моложе 12 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие водный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, освоившие правила и приемы безопасной работы.

1.4. В качестве осветительной аппаратуры при производстве фото- и видеосъемочных работ применяются: прожектор светодиодный, кольцо светодиодное на штативе, имеющее USB-соединение на компьютере, а также кабели и шнуры различных сечений.

1.5. Подача напряжения и отключение линии питающей данную установку освещения, должна осуществляться только педагогом дополнительного образования, он же ведет надзор за выполнением работ.

1.6. Во время работы педагогу дополнительного образования необходимо быть внимательным, не отвлекаться от работы и не отвлекать других, требовать того же от обучающихся.

1.7. В процессе работы с осветительной аппаратурой на человека могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

1.7.1. Повышенное скольжение поверхностей сооружений и пола.

1.7.2. Повышенный уровень статического электричества.

1.7.3. Напряжение в электрической цепи.

1.7.4. Отсутствие или недостаток естественного света, освещенности рабочей зоны или повышенная яркость света.

1.7.5. Острые кромки деталей на поверхностях оборудования.

1.7.6. Наличие токопроводящих оснований (металлических, железобетонных и других).

1.7.7. Наличие сырости (дождь, снег и другое).

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы с обучающимися педагог дополнительного образования должен:

2.1.1. Подготовить рабочее место к безопасной работе. Убрать лишние предметы, мешающие размещению осветительной аппаратуре и съемке.

2.1.2. До начала работы на оборудовании проверить его исправность, а также исправность работы предохранительных устройств.

2.1.3. Убедиться, что токоведущие части приборов освещения и коммутационных устройств надежно изолированы и закрыты, штепсельные разъемы исправны и имеют надежный контакт; наружная оболочка кабелей и проводов не повреждена; штативы передвигаются свободно и легко фиксируются.

2.1.4. Убедиться в исправности включающих и выключающих устройств.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время работы педагог дополнительного образования обязан:

3.1.1. Монтажные работы осветительной аппаратуры проводить только при полностью снятом напряжении.

3.1.2. Проверять отсутствие напряжения указателем напряжения.

3.1.3. При монтаже осветительной аппаратуры особое внимание обращать на прочность контактов в клеммных соединениях.

3.2. При работе с осветительной аппаратурой запрещается:

3.2.1. Переносить аппаратуру под напряжением.

3.2.2. Устанавливать аппаратуру на неровных, наклонных плоскостях.

3.2.3. Устанавливать аппаратуру на расстоянии менее 1,5 м от коробов вентиляции, металлических труб технологических конструкций, отопления, водопровода.

3.2.4. Работа с аппаратурой при дожде и грозе.

3.3. При выездной работе подключение и отключение аппаратуры к местным источникам питания должно производиться только местным электротехническим персоналом.

3.4. При работе вне помещения в условиях сырой погоды провода должны быть подвешены так, чтобы они не касались земли или воды.

3.5. Работы с осветительной аппаратурой в местах повышенной опасности производить только с применением средств защиты, используемых в электроустановках.

4. Требования охраны труда и безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае появления неисправностей в работе осветительной аппаратуры немедленно отключить ее или источник питания, сообщить о случившемся администрации МБОУ ДО ЦПС. Работу продолжать только после устранения всех неисправностей.

4.2. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока, отключив электрооборудование от источника питания, а при невозможности отключения, отделить пострадавшего от токоведущих частей, взявшись только за сухую одежду, или использовать электрозащитные средства (сухие подручные материалы). Вызвать пострадавшему скорую помощь.

4.3. При несчастном случае необходимо незамедлительно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную осторожность. Вызвать пострадавшему скорую помощь или доставить его в ближайшее медицинское учреждение. Сообщить администрации МБОУ ДО ЦПС о случившемся, сохранить обстановку, если это не несет угрозу окружающим и не ведет к чрезвычайной ситуации.

4.4. В случае возгорания немедленно прекратить работу, удалить людей на безопасное расстояние, по возможности, обесточить аппаратуру, приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5. Требование охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить осветительную аппаратуру от электросети, убрать оборудование в отведенное место.

5.2. Обо всех неисправностях, обнаруженных во время работы, сообщить руководителю структурного подразделения.

Заместитель директора

И.Н. Головчанский